

■ 心電計部仕様

感度	1/4、1/2、1、2、自動
誘導	標準12誘導、省略4誘導
記録速度	5、10、12.5、25、50mm/sec
サンプリングレート	8,000サンプル/秒
正弦波特性	0.05~250Hz
低周波特性	3.2秒以上
同相信号の抑制	103dB以上
フィルタ	ハム・節電・ドリフト
画面表示サイズ	15インチ
表示解像度	1024×768dot

■ 心音計部仕様

心音部位	心尖部(AP)、第3肋間胸骨左縁(3L)
フィルタ	AP(L): HPF=50Hz、18dB/oct AP(M): HPF=160Hz、24dB/oct 3L(M): HPF=160Hz、24dB/oct
感度	手動/自動: 0 ~ -78dB

■ 機器全体

安全性	クラスI機器および内部電源機器 心電入力部: CF形装着部、耐除細動形装着部 心音入力部: CF形装着部
電源	交流動作時 AC100V 50/60Hz 直流電源 DC14.8V(リチウムイオン電池)
消費電力	交流動作時 95VA
記録方式	サーマルヘッド方式(210mm)
ファイル装置	SDカード×1、USBポート×3
ポート	シリアル、LAN
外寸寸法	LCD閉じた時: 約360mm(幅)×347mm(奥行き)×127mm(高さ) LCD開けた時: 約360mm(幅)×347mm(奥行き)×430mm(高さ)
質量	約8.9kg(本体のみ) / 約9.3kg(リチウムイオン電池含む)

Maintenance

医療機器の定期保守点検を委託される場合は、
弊社にご相談ください。

年額22万円

統括保守点検契約

「保守点検契約」に加えて修理時の
費用が含まれます。

※但し、故障内容によっては費用が発生する場合があります。

- 年に1回の定期保守点検
- 定期交換部品: 含まれます。
- 修理時の費用: 含まれます。

(標準技術修理料・出張修理料・修理部品代)

年額10万円

保守点検契約

リーズナブルに安心をご提供する
定期保守点検契約です。

- 年に1回の定期保守点検

※定期交換部品: 有料(実費)

※修理時の費用: 有料



一般的名称: 多機能心電計
販売名: 学童検診用心音心電計 ECP-8600シリーズ
管理医療機器 特定保守管理医療機器

製造販売業者

フクダ電子株式会社

〒113-8483 東京都文京区本郷3-39-4

☎(03) 3815-2121(代)

ご用命は

お客様窓口… ☎(03) 5802-6600 / 受付時間: 月～金曜日(祝祭日、休日を除く) 9:00～18:00
フクダ電子ホームページアドレス… <http://www.fukuda.co.jp/>

●本製品(ソフトウェアを含む)を日本国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請等必要な手続きをお取りください。
●仕様や機種の一部が変更されることがありますのであらかじめご了承ください。
●撮影、印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。

ご使用前の前に…

●添付文書および取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
●本装置は医療機器ですので接地線付電源プラグを用いて商用電源のコンセントに差込んでください。